

Origen de tipo de luz y guía de recarga



Luz Interior Oficina (500 lux) Fluorescente (3,000 lux) Nublado (10,000 lux) Soleado (100,000 lux)

Calibre	Funcionamiento con carga completa	Uso en un día	Carga completa	Carga completa	Carga completa	Señal de batería baja	Reactivación rápida
Calibre 0850 y 087*	80 días	2.5 horas	34 horas	10 horas	3 horas	5 días	no
Calibre 787*	180 días	1 hora	40 horas	12 horas	3.5 horas	3 días	si
Calibre 8635 y 8651	180 días	4 horas	120 horas	35 horas	12 horas	4 días	si
Calibre A160	500 días	2 horas	9 días	64 horas	22 horas	20 días	sí
Calibre A234	100 días	2 horas	35 horas	12 horas	7.5 horas	1 día	sí
Calibre B020	150 días	1.2 horas	57 horas	20 horas	7 horas	5 días	no
Calibre B023	1 año	1 hora	75 horas	30 horas	7 horas	14 días	no
Calibre B033	135 días	2.5 horas	64 horas	26 horas	20 horas	7 días	no
Calibre B110	90 días, 2 años con ahorro de energía	2.5 horas	69 horas	24 horas	16 horas	2 días	no
Calibre B232	100 días	2.5 horas	40 horas	14 horas	7.5 horas	3 días	sí
Calibre B612	210 días	3.5 horas	150 horas	45 horas	8.5 horas	7 días	no
Calibre B74*	60 días	2 horas	18 horas	5 horas	2.5 horas	2 días	no
Calibre B873	180 días	3 horas	105 horas	33 horas	9 horas	3 días	sí
Calibre B876 y B877	180 días	1.5 horas	53 horas	17 horas	6 horas	3 días	sí
Calibre C605	70 días	3.5 horas	40 horas	12 horas	1 hora	3 días	sí
Calibre C65*	90 días, 4 años con ahorro de energía	2.5 horas	29 horas	9 horas	5 horas	1.5 días	no
Calibre C660	90 días, 4 años con ahorro de energía	2.5 horas	42 horas	13.5 horas	7 horas	1.5 días	no
Calibre E00* E01* y E03*	180 días	2 horas	72 horas	22 horas	11 horas	7 días	sí
Calibre E10* y E11*	180 días	1.5 horas	46 horas	14 horas	7 horas	7 días	sí
Calibre E168	180 días	4 horas	120 horas	35 horas	11 horas	4 días	no
Calibre E210	240 días	3.5 horas	150 horas	45 horas	8.5 horas	7 días	no
Calibre E310	1 año	4 horas	230 horas	70 horas	35 horas	3 días	no

Luz Interior
Oficina (500 lux) Fluorescente
(3,000 lux) Nublado
(10,000 lux) Soleado
(100,000 lux)



Calibre	Funcionamiento con carga completa	Uso en un día	Carga completa	Carga completa	Carga completa	Señal de batería baja	Reactivación rápida
Calibre E71*	300 días	2.5 horas	39 horas	11 horas	3.5 horas	2 días	no
Calibre E76*	5 años con ahorro de energía	2 horas	82 horas	26 horas	7 horas	2 días	no
Calibre E81* y E82*	120 días, 270 días con ahorro de energía	2 horas	43 horas	12 horas	4 horas	5 días	no
Calibre E86*	165 días, 1 año con ahorro de energía	4 horas	150 días	45 horas	9 horas	4 días	no
Calibre E87*	180 días, 1.5 año con ahorro de energía	4 horas	150 horas	45 horas	8 horas	3 días	no
Calibre G43*	180 días	3.5 horas	132 horas	7.5 horas	3.5 horas	7 días	si
Calibre G620 y G670	240 días	3 horas	120 horas	35 horas	6 horas	8 días	no
Calibre G820	180 días	3.5 horas	143 horas	44 horas	4.5 horas	3 días	si
Calibre G870	180 días	4 horas	150 horas	40 horas	5.5 horas	si	no
Calibre G900	270 días	4 horas	180 horas	60 horas	9.5 horas	5 días	no
Calibre H144	180 días, 2 años con ahorro de energía	4 horas	150 horas	40 horas	30 horas	3 días	no
Calibre H50* y H57*	150 días	3 horas	80 horas	25 horas	11 horas	5 días	si
Calibre H504	180 días	3.5 horas	110 horas	30 horas	12 horas	5 días	no
Calibre H610	240 días	4 horas	170 horas	60 horas	30 horas	6 días	no
Calibre J015	270 días	3.5 horas	190 horas	60 horas	11 horas	/	no
Calibre J165	270 días	4 horas	190 horas	60 horas	11 horas	/	no
Calibre J7** y J8**	240 días	4 horas	230 horas	120 horas	14 horas	5 días	si
Calibre J304	180 días	4 horas	130 horas	40 horas	8 horas	3 días	sí
Calibre U10*	180 días	3.5 horas	150 horas	45 horas	9.5 horas	1 día	no
Calibre U200	240 días	4 horas	----	80 horas	16 horas	4 días	no
Calibre U600	180 días, 2.5 años con ahorro de energía	3.5 horas	150 horas	60 horas	20 horas	3 días	no
Calibre U70*	240 días	4 horas	200 horas	60 horas	30 horas	3 días	no